

## Postup pre bezpečné nahratie Firmware 2.11.18 do prijímača SkyTec 110IR.

1. Zapnúť a nechať nabootovať satelitný prijímač.

2. Naformátovať rýchly USB kľúč /minimálne 4GB-8GB/ na FAT32 v PC, USB kľúč musí mať dostatočne rýchly dátový tok, v opačnom prípade sa môže stať, že zápis firmware do prijímača bude nekompletný.

Takýto prijímač sa po reštarte nenabootuje /nenašartuje/a je nutné ho odoslať do servisu. V prípade, že máte v tejto veci pochybnosti, obráťte sa na svojho predajcu, ktorý vám firmware bezpečne prehrá.

3. Skopírovať súbor FTS21118010.S05V11D.SDL na USB kľúč.

4. Vložiť USB kľúč do predného USB vstupu na satelitnom prijímači.

5.

a) Automatické rozpoznanie novej verzie firmware z vloženého USB kľúča. Stlačiť **ČERVENÉ** tlačidlo na DO pre vykonanie upgrade.

POZOR! - neodpojíte USB kľúč a nevypínajte satelitný prijímač, pokiaľ nedôjde ku kompletnému nahraniu firmware a reštartu prijímača.

b) Ak nedôjde k automatickému rozpoznaní firmware podľa bodu 5a) prevedieme manuálne stiahnutie z USB kľúča voľbou **MENU-SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE-PRENOS DÁT-Načítanie údajov z USB zariadenia** - stlačiť **ČERVENÉ** tlačidlo na DO.

### 6. Po úspešnom nahratí firmware do prijímača, postupujeme nasledovne:

a) **MENU-SPRÁVA NASTAVENÍ-VYMAZAŤ UŽIVATEĽSKÉ ÚDAJE**. Po vymazaní prebehne automatický reštart prijímača. ( Ak prijímač vyžaduje PIN vložte (0000) a potvrdiť Áno)

**POZOR!** Tento proces vám vymaže uložené Addons /napr. Metacafe, YouPorn/ a internetové rádia,

ak ich budete používať treba ich znova nahráť.

b) **MENU-SPRÁVA NASTAVENÍ-VYMAZAŤ-VYMAZAŤ NASTAVENIA Z VNÚTORNEJ PAMATI**. ( Ak prijímač vyžaduje PIN vložte (0000) a potvrdiť Áno)

c) **MENU-SPRÁVA NASTAVENÍ-OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ**. ( Ak prijímač vyžaduje PIN vložte (0000) a potvrdiť Áno). Následne bude zobrazená obrazovka Installation Guide, kde urobíte prvotné nastavenia satelitného prijímača.

### 7. Nahratie settingu /prednastavených programov/ a optimálne systémové nastavenie prijímača:

a) Vymazať USB kľúč a uložiť na neho súbor.sys podľa vášho satelitného poskytovateľa (UPC alebo Skylink)

b) Automatické rozpoznanie súboru na USB kľúči. Stlačiť **ČERVENÉ** tlačidlo na DO pre nahratie do satelitného prijímača.

Po nahratí dôjde k reštartu satelitného prijímača.

c) Pokiaľ nedôjde k automatickému rozpoznaníu sys podľa bodu 7b) prevedieme manuálne stiahnutie z USB kľúča voľbou **MENU-SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE-PRENOS DÁT- Načítanie údajov z USB zariadenia** - stlačiť **ČERVENÉ** tlačidlo na DO.  
Po nahratí dôjde k reštartu satelitného prijímača.

**8. Dôležité !!!** Skontrolujte si nastavenie DiSEqC a prípadne nastavenie motoru v **MENU-INŠTALÁCIA-NASTAVENIE ANTÉNY**

Poznámka:

Ak si chcete nahrať do prijímača len samotný setting /prednastavenie programov/ bez zmeny systémových nastavení prijímača, použite tento návod:

a) Vymazať USB kľúč a uložiť na neho **súbor.fdu** podľa vášho satelitného poskytovateľa (UPC alebo Skylink)

b) Automatické rozpoznanie súboru na USB kľúči. Stlačiť **ČERVENÉ** tlačidlo na DO pre nahratie do satelitného prijímača.

Po nahratí dôjde k reštartu satelitného prijímača.

c) Pokiaľ nedôjde k automatickému rozpoznaníu fdu podľa bodu b) prevedieme manuálne stiahnutie z USB kľúča voľbou **MENU-SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE-PRENOS DÁT- Načítanie údajov z USB zariadenia** - stlačiť **ČERVENÉ** tlačidlo na DO.

Po nahratí dôjde k reštartu satelitného prijímača.

**Váš SkyTec HD Team**